TK Lighting - Tomasz Krywult
POLAND, 42-202 Częstochowa, ul. Bojemskiego 80
e-mail: office@tk-lighting.eu, www.tk-lighting.eu

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A LÁMPA TEST HASZNÁLATÁHOZ ÉS BESZERELÉSÉHEZ

A lámpa test megfelel minden Európai Uniós követelménynek, megfelelőségi eljárásnak került alávetésre és megkapta a CE jelölést.
A lámpatest felszerelését és csatlakoztatását kizárólag elektromos berendezésekhez végzett munkához jogosultsággal rendelkező személy végezheti.
Tartson be minden, a szerelésre vonatkozó előírást és szabványt a készülék beszerelése alatt.
Minden olyan kár, melynek oka a helytelen beszerelés, nem tartozik a garancia és kártérítés hatáskörébe, cégünk nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés és használat következtében létrejött károkért és egyéb balesetekért.
A világítótest csak a normál paraméterekben, di. t_a = 25°C szobahőmérsékleti lakóhelyiségben szerelhetők be, illetve állíthatók fel. A lámpákat nem lehet nedves felületre, valamint olyan felületekre beszerelni, melyek vezetik az áramot.
Az 1.-5. ábrák, figyelő illusztrálják, hogyan kell csatlakoztatni a lámpát. A lámpa beszerelése használján tanúsítványnyal ellátott elágazókockát. Ha a lámpát olyan helyiségbe szereli, ahol fürdőkád és/vagy zuhanykád található, a építési villamosháózatokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
Figyelem! Miélőtt elkezdi a beszerelést, kapcsolja ki a **hálózati áramot** a biztosító kicsavarásával vagy lekapcsolásával.

Az ezzel a szimbólummal ellátott lámpatesteket átlagosan gyülékony felületekre lehet beszerelni.

Az ezzel a szimbólummal ellátott lámpatesteket kizárólag nem éghető felületekre szabad szerelni.

Az ezzel a szimbólummal ellátott lámpatesteket nem szabad hőszigetelő anyaggal letakarni.

A II. biztonsági kategória azt jelenti, hogy a lámpa dupla védelmi szigeteléssel van ellátva, és a sárga és zöld biztonsági vezetéket nem lehet a világító szerkezethez csatlakoztatni (*lásd 5. ábra*).

Az I. biztonsági kategória azt jelenti, hogy a lámpát sárga és zöld kapcsolót vezetékhez vagy földelt aljzathoz csatlakoztatja (*lásd: 1, 2, 3, 4 ábra*).

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A lámpákat csak azok korábbi kikapcsolása és lehűlése után lehet tisztítani. Nem kerülhet nedvesség az elektromos csatlakoztatás felületere, valamint a lámpa villamosáramot vezető részeire. Javasoljuk, hogy csak nedves ruhát használjon. Tisztítás után a lámpát be csatlakoztassa, míg tökéletesen meg nem szárad.
Figyelmeztetés!
A lámpatest elemei használat közben felforrósodnak (meggyés veszély). Tilos a világító villanykörtét és az azt körülvevő részeket megérinteni (pl. az üveget vagy reflektort). A szabályozás, a villanykörte cseréje vagy tisztítása előtt várja meg, amíg ezek az elemek elegendő mértékben lehűlnek. A fényforrások amennyiben a lámpatest felszerelésének részét képezik, reklámiació esetén nem csereszabatosak, mivel azokat dekorációs-reklámelemként bocsátjuk rendelkezésükre. A villanykörték cseréjekor különösen ügyeljer rá, hogy az égők megfelelőek legyenek és ugyanolyan felépítésű legyen.
A cserés pótnak feltétlenül meg kell felelnie az égő maximális megengedhető teljesítménynek (W) és a névleges feszültség értékének (V).
Útmutatás: A lámpa testnek megfelelő távolságra kell lennie a megvilágitandó tárgyaktól, a túlzott felmelegedés elkerülése érdekében. (.)—[]
A műszaki adatok a termék címkéjén, valamint a teljesítményt tartalmazó cimkéken találhatók.

KÖRNYEZETVÉDELEMI VONATKOZÁSÚ TÁJÉKOZTATÁS:
Az elhasznált világítótestek más termékekhez nem hasonlóan, ugyanúgy nem minősülnek, így háztartási hulladékgyűjtőkbe nem dobhatók be, mert azok emberi egészségre, környezetre káros és életveszélyes hatóanyagot tartalmazhatnak.
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló 2012/19/EU irányelv megfelelően a felhasznált lámpa az elhasznált világítótesteket az erre kijelölt hulladékgyűjtőkbe leadni, hogy hozzájáruljon a termékszi környezet védelmének.

AZ ALJZATHOZ ÁLLANDÓ JELLEGGEL SZERELT LÁMPATESTEK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA
1. Kapcsolja ki a **hálózati feszültséget ~230V** a biztosíték kicsavarásával vagy kikapcsolásával.
2. Fúrjon lyukakat az aljzatba és helyezze be a tipliket vagy az aszfoltot.
3. Akassza fel vagy csavarozza fel a világítótestet az aljzathoz.
4. Csatlakoztassa a villamosvezetéket az eloszlókockához.
5. Csavarja be az égőt vagy égőket.
6. Kapcsolja be a hálózati feszültséget.

MOZGATHATÓ VILÁGÍTÓTESTEK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA (EJJELI, ASZTALI, PADLÓ LÁMPÁK)
1. Csavarja be az égőt vagy égőket.
2. Csatlakoztassa az áramellátó vezetéket az csatlakozóaljzathoz.
A mozgatható világítótest hozzátoldott kapcsolóval felszerelt csatlakozó vezetékkel van ellátva.
A testek nem cserélhető Z típusú vezetékekkel vannak ellátva. A vezeték (kúlsó – lágy vagy betső) önállóan végzett cserije tilos. Az minden esetben visszafordithatatlan változásokat okoz a rendeltetésszerű használatban és ezáltal nem megfelelő felhasználást és veszélyt jelent a felhasználók számára. A vezeték sérülése esetén a lámpatest használát abba kell hagyni és meg kell semmisíteni.
Nem megengedett a lámpatest hordozása, mozgatása vagy az elektromos hálózati aljzatból történő kihúzása a csatlakozó kábelnél fogva.
A gyártó (szállító) nem vállal semmilyen felelősséget a világítótest nem megfelelő használatából eredő sérülésekért és károkért.

CONSIGNES DE SÉCURITE PENDANT LE MONTAGE ET L'UTILISATION DES LUMINAIRES

Le luminaire que vous venez d'acquérir satisfait entièrement aux normes de l'Union européenne ; il a fait l'objet d'une évaluation de conformité certifiée par un marquage CE. **L'installation et la connexion des luminaires ne peuvent être exécutées que par le personnel autorisé à effectuer l'installation des équipements électriques.** Durant l'installation veuillez respecter les réglementations et les normes en vigueur. Les dommages résultant d'un montage impropre ne seront pas reconnus comme réclamations de garantie et nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences de ces dommages. Les luminaires doivent être montés ou installés uniquement dans des locaux habitables, à un taux d'humidité normal et dont la température intérieure est d'environ t_a = 25°C. Veuillez ne pas monter les luminaires sur un support humide ou de bonne conductivité. Le raccordement se fait selon les dessins 1 à 5 suivant le type de l'appareil d'éclairage. Pour le montage du luminaire veuillez utiliser un domino certifié. Si l'installation des luminaires est effectuée dans des pièces contenant une baignoire et/ou une douche, veuillez vous conformer aux règlements et lois en vigueur relatives aux installations électriques.
Attention! Avant tout commencement des travaux de montage veuillez mettre le **circuit hors-tension du réseau** en dévissant ou en déclenchant le coupe-circuit.

Les luminaires marqués par ce symbole peuvent être montés sur des supports normalement inflammables.

Les luminaires marqués par ce symbole ne peuvent être installés que sur des supports non-inflammables.

Lorsque les luminaires sont marqués de ce symbole, il est interdit de les couvrir d'un matériau thermo-isolant.

La protection de la classe 2 signifie que le luminaire possède une double isolation de protection et le conducteur de protection (Tame conductrice jaune- verte) ne peut pas être branché au luminaire (*Voir dessin 5*).

La protection de la classe 1 signifie que le luminaire doit être branché à l'aide d'un conducteur de protection (Tame conductrice jaune-verte) à un conducteur ou à une borne de terre. (*Voir dessins 1, 2, 3, 4*).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Les luminaires ne peuvent être nettoyés qu'après la mise hors-circuit et un refroidissement lent préalables. Il ne faut pas permettre que l'humidité pénètre aux lieux de raccordement de la lampe ou aux parties conductrices du courant électrique. Nous recommandons l'usage exclusif d'un torchon humide. Après le nettoyage veuillez laisser sécher complètement l'appareil sans le brancher.
Attention!
Les éléments du luminaire chauffent fortement durant leur utilisation (danger de brûlure). Il est absolument interdit de toucher l'ampoule ou les éléments entourant l'ampoule du luminaire allumé (p.ex. le verre ou le réflecteur). Avant tout réglage, nettoyage ou changement de l'ampoule veuillez attendre le refroidissement suffisant de ces éléments. Les sources de lumière faisant partie de l'équipement du luminaire ne peuvent pas être remplacées en cas de réclamations car elles sont offertes en supplément comme élément de décoration et de publicité. Lors du changement des ampoules veuillez porter une attention particulière à leur conformité et si elles possèdent la même construction. Doivent être strictement conformes: la puissance maximale autorisée de l'ampoule (W), ainsi que sa tension nominale (V).
Indication: Les luminaires peuvent être utilisés uniquement en respectant la distance appropriée des objets éclairés, n'entraînant pas leur échauffement excessif. (.)—[]
Les caractéristiques techniques se trouvent sur l'étiquette du produit ainsi que sur l'étiquette d'information sur la puissance.

INFORMATIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:
Les luminaires sont des produits finis — il est interdit de les jeter dans les bacs à ordures ménagères, puisqu'ils peuvent contenir des substances dangereuses pour la vie ou la santé humaines ainsi que pour l'environnement. Conformément à la directive 2012/19/UE l'utilisateur est tenu de ramener les luminaires usagés aux points de dépôt des appareils usagés, en contribuant ainsi à la protection de l'environnement.

INSTRUCTION DE MONTAGE DES LUMINAIRES INSTALLÉS D'UNE MANIÈRE FIXE À UN SUPPORT
1. Déconnecter **l'alimentation au réseau ~230V** en déconnectant le coupe-circuit.
2. Percer les ouvertures dans le support et installer les chevilles ou le support du luminaire.
3. Suspendre ou visser le luminaire au support.
4. Connecter les conducteurs à la cosse de connexion.
5. Installer l'ampoule ou les ampoules.
6. Mettre le réseau sous tension.

INSTRUCTION DE MONTAGE DES LUMINAIRES MOBILES (LAMPE DE NUIT, DE BUREAU, DE SOL)
1. Installer l'ampoule ou les ampoules.
2. Connecter le câble d'alimentation de l'adaptateur à la prise électrique.
Le luminaire mobile est équipé d'un câble avec interrupteur intégré.
Les luminaires sont équipés des conducteurs non-remplaçables de type Z.
Le remplacement individuel d'un conducteur (extérieur – flexible ou intérieur) est strictement interdit. Cela entraine toujours des changements irréversibles par rapport au fonctionnement prévu et par conséquent, peut provoquer une mauvaise exploitation et un risque pour les utilisateurs. En cas d'endommagement du conducteur, le luminaire doit être retiré de l'usage et détruit. Il est strictement interdit de déplacer, de bouger le luminaire ou de déconnecter la fiche de contact de la prise électrique en manipulant le câble de connexion.
Le fabricant (fourniseur) n'est pas responsable des blessures et dommages qui pourraient résulter d'un usage non conforme du luminaire.

L	Conducteur d'électricité (phase) noir
L1	Conducteur d'électricité (phase) brun
N	Conducteur neutre bleu
PE	Conducteur de protection (jaune/vert)
	Classe de protection 1 : Luminaire avec un conducteur de protection. Symbole du conducteur de protection
	Classe de protection 2 : Luminaire sans conducteur de protection. Symbole de protection de classe de protection 2
	Symbole F - Convient à une installation sur les surfaces normalement inflammables (voir l'indication)
	Symbole - La lampe doit être installée sur des supports non-inflammables (voir l'indication)
	Symbole - interdiction de couvrir d'un matériau thermo-isolant (voir les indications
	Distance minimum à respecter avec les objets éclairés (voir l'indication)
	Symbole - Raccordement au réseau côté maison
	Symbole - Raccordement au réseau côté luminaire
	Toute vasque de protection cassée doit être échangée

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ МОНТИРАНЕ И УПОТРЕБА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

Закупеното от Вас осветително тяло съответства на всички изисквания на Европейския съюз и е започнато процедура за оценка на съответствията и маркировка на CE. **Инсталирането и електрическите съединения на устройството следва да бъдат извършвани само от квалифицирани електротехници.** При монтажа на устройството трябва да се спазват всички действащи правила и стандарти. Всякакви щети, които са следствие на неправилен монтаж, няма да бъдат признати като претенции по гаранцията и ние по никакъв начин не носим отговорност за последствията от такива щети. Осветителните тела трябва да се монтират само в жилищни помещения с нормална влажност и температура на околната среда около t_a = 25°C. Лампите не трябва да бъдат монтирани върху влажни повърхности или повърхности с добра електропроводимост. Схемите 1-5 показват как да се свърже лампата в зависимост от вида й. За монтажа на лампата трябва да се използват само сертифицирани свързващи елементи. За инсталиране на осветителното тяло трябва да използвате сертифицирана разпределителна кутия. Ако лампата се инсталира в помещения с вана и/или душ трябва да се спазват нормите и изискванията свързани със строителните електрически инсталации.
Внимание! Преди да започнете монтажа, **изключете електроразпределението**, като свалите или изключите електрическия предпазител.

Лампи с този символ могат да бъдат инсталирани върху нормално горими повърхности.

Лампи с този символ не трябва да се покриват с термоизолационен материал.

Клас на защита II означава, че лампата има двойна защитна изолация и проводниците със зелена и жълта изолация не могат да бъдат свързвани към осветителното тяло (*виж фиг. 5*).

Клас на защита I означава, че лампата трябва да бъде свързана с проводниците с жълта и зелена изолация към заземителен проводник или извод (*виж фиг. 1, 2, 3, 4*).

ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ
Лампите могат да бъдат почиствани само след като са били изключени и са изстинали. От съществена важност е да не попада влага в местата на свързване или по електропроводящите части. Препоръчва се да се използва само влажна кърпа. След почистване лампата не трябва да бъде включвана преди да е изсушена напълно.
Внимание!
Някои части на лампата се нагряват значително по време на работа (опасност от изгаряне). Забранява се докосването на крушката или на частите в близост до нея, докато тя свети (например стъклената част). Предварително, почистване или смяна на крушката, трябва да се изчака докато всички части инсталирани в осветителното тяло, не подлежат замяйно у случаи рекламиране, пошто се дадоа у за осветляване, крушки. Новите крушки трябва задължителна да съответстват на максимална мощност (W) и номинално напрежение (V).
Указание: Лампата може да се използва само на достатъчно разстояние от осветяваните предмети, за да се избегне тяхното прекомерно нагряване. (.)—[]
Техническите данни са показани върху етикета на продукта и върху етикетите, съдържащи информация за мощността.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА:
Изхвърлените осветителни тела са вторични суровини – не могат да се изхвърлят в резервоарите за домашни отпадъци, могат да съдържат субстанции, опасни за здравето и човешкия живот, а също така за околната среда. Съгласно директива WEEE 2012/19/EC, потребителят е задължен да предаде осветителното тяло в пункт за вторични суровини за осветително оборудване, което ще предпази околната среда.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СТАЦИОНАРЕН МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
1. Изключете **напрежението в електрическата мрежа ~230V** чрез отвиване или изключване на предпазителя.
2. Пробийте отвори в повърхността за монтаж и монтирайте дюбели или закачалки.
3. Осветителното тяло следва да се закачи или да се прикрепи с винтове към повърхността.
4. Свържете инсталационните кабели към клемния блок.
5. Монтирайте крушка или крушки.
6. Включете напрежението в мрежата.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПРЕНОСИМИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА (НОЩНИ ЛАМПИ, ЛАМПИ ЗА БЮРО, ПОДОВИ ЛАМПИ)
1. Монтирайте крушка или крушки.
2. Свържете захранващия кабел към електрическия контакт.
Преносимото осветително тяло е снабдено с захранващ кабел, върху който е монтиран изключвател. Снабдено е с щепс така с неподвижащ на подмяна кабели тип Z. Забраняено е самостоятелно извършване на подмяна на кабела (външен - гъвкав или вътрешен). Такава подмяна винаги води до непоправими промени в предвиденото функциониране и поради това може да доведе до неправилна експлоатация и да създаде опасност за потребителите. В случай на повреда на кабела осветителното тяло следва да бъде спряно от експлоатация и унищожено. Изключително, премахването и/или свързването на електрическия щепсел при манипулиране на захранващия кабел е недопустимо.
Производителят (доставчикът) не носи никакво отговорност за евентуални щети, възникнали в резултат на неправилна експлоатация на осветителното тяло.

L	Проводник (фаза), черен
L1	Проводник (фаза), кафяв
N	Заземителен проводник (нула) (син)
PE	Заземителен проводник (жълто/зелено)
	Клас на защита I Тяло със заземителен проводник Заземителен проводник - символ
	Клас на защита II Тяло без заземителен проводник Клас защита - знак
	Знак F, Подходящи за инсталация върху нормално горими повърхности (вижте спецификацията)
	Символ: Подходящи за инсталация върху негорими повърхности (вижте спецификацията)
	Символът не трябва да се покрива с термоизолационен материал (вижте спецификацията)
	Минимално безопасно разстояние до осветяваните предмети (вижте спецификацията)
	Символ за свързване към мрежата, помещение
	Символ за свързване към мрежата, лампа
	Подмяната стъклената защитен абажур, ако е счупен

SIGURNOSNE UPUTE ZA MONTAŽU I UPORABU SVJETILJKI

Vaša kupljena svjetiljka potpuno odgovara zahtjevima Europske unije, podvrgnuta je proceduri ocjene usuglašenosti i označena CE.
Ugradnju i priključak svjetiljke može obavljati isključivo osoba ovlaštena za rad na električnoj opremi.
Tijekom ugradnje treba se pridržavati obavezujućih propisa i standarda.
Štete nastale zbog neodgovarajuće montaže neće biti obuhvaćene jamstvom, pa za posljedice takvih šteta nećemo snositi nikakvu odgovornost.
Svjetiljke treba montirati, odnosno postavljati isključivo u prostorijama normalne vlažnosti i temperature okoliša oko t_a = 25°C.
Svjetiljke se ne smiju montirati na vlažnim površinama i površinama koje imaju dobru provodnu sposobnost.
Priključivanje svjetiljke obavlja se kao što je pokazano na crtežima od 1 do 5 ovisno o tipu svjetiljke.
Za montažu svjetiljke treba koristiti atestirani priključni terminal.
Ako se svjetiljka instalira u prostorijama s kadom i/ili tuš kabinom, treba se pridržavati propisa koji se odnose na električne instalacije u građevinarstvu.
Upozorenje! Prije početka montažnih radova, treba isključiti **mrežni napon** odvijanjem ili isključivanjem osigurača.

Svjetiljke označene tim znakom mogu se pričvrstiti na normalno zapaljivim površinama (vidi smjernice).

Svjetiljke označene tim simbolom mogu se pričvrstiti isključivo na nezapaljive podloge.

Svjetiljke označe tim simbolom ne smiju se prekrivati termoizolacijskim materijalom.

Zaštitna klasa II označava da svjetiljka ima dvostruku zaštitnu izolaciju i da zelene-žuta zaštitna žica ne smiju biti spojena na svjetiljku (*vidi crtež 5*)

Zaštitna klasa I označava da svjetiljka mora biti priključena preko zaštitne (žuto-zelena) žice ili preko priključka za uzemljenje (*vidi crtež 1, 2, 3, 4*).

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
Svjetiljke se mogu čistiti tek nakon što se prethodno isključe i ohlade. Ne smije se dopustiti da vlaga dođe na mjesto priključivanja ili na električni kabel. Preporučamo da se za čišćenje koristi samo vlažna krpa. Nakon čišćenja, svjetiljku treba ostaviti neuključenu da se potpuno osuši.
Upozorenje!
Dijelovi svjetiljke tijekom rada se pregrijavaju (opasnost od opeklina). Ni u kom slučaju nije dozvoljeno dodirivati žarulju ili dio lampe oko žarulje dok svjetiljka svijetli (napr. staklo ili reflektor). Prije podešavanja, čišćenja ili promjene žarulje, treba sačekati da se dijelovi dovoljno ohlade. Izvori svjetla, ako su uključeni u oprremu svjetiljke, ne podlažu zamjeni u slučaju reklamacije, pošto se dodaju uz svjetiljku kao dekorativno reklamni elementi. Tokom promjene žarulje, treba obratiti posebnu pažnju da li odgovaraju jedna drugoj. Dozvoljena snaga žarulje (W) i nazivni napon (V).
Napomena: Svjetiljka se može koristiti samo uz zadržavanje potrebne udaljenosti od predmeta koje osvjetljava, a da pri tom ne uzrokuje njihovo pregrijavanje. (.)—[]
Tehnički podaci: Nalaze se na naljepnici proizvoda i naljepnicama s informacijom o snazi svjetiljke.

INFORMACIJE O ZAŠTITI OKOLIŠA:
Istrošene svjetiljke spadaju u sekundarne sirovine pa se nemaju bacati u spremnike za kućni otpad. Mogu sadržavati tvari opasne za zdravlje i život ljudi i biti opasne za okoliš. Uklidas i direktivom WEEE 2012/19/EC korisnik je obavezan predati svjetiljke na mjesto za sakupljanje istrošene opreme, što doprinosi zaštiti prirodnog okoliša.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU SVJETILJKE KOJA SE MONTIRA NA PODLOGU
1. Isključiti **mrežni napon ~230 V** odvijanjem ili isključivanja osigurača.
2. Izbušiti otvor u podlozi i postaviti sidra ili viješlice.
3. Objesiti ili pričvrstiti svjetiljku na podlogu.
4. Spojiti žice na priključni terminal.
5. Uvrnuti žarulju ili žarulje.
6. Uključiti mrežni napon.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU PRENOSNIH SVJETILJKI (NOĆNE, STOLNE, PODNE)
1. Zavrnuti žarulju ili žarulje.
2. Priključiti kabel na grijezdo napajanja.
Prijenosna svjetiljka je opremljena priključnim kablom s ugrađenim prekidačem.
Svjetiljke su opremljene kabelom tipa Z koji ne podliježe zamjeni. Samostalna zamjena kabela (vanjsko–fleksibilno ili unutarnje) je zabranjena. To uvijek uzrokuje nepovratne promjene funkcionalnih postavki, a zatim može uzrokovati nepravilnost u radu i opasnost za korisnika. U slučaju oštećenja kabela svjetiljku treba prestati koristiti i odbaciti.
Nije dozvoljeno preno̧enje, premještanje, ili̧evanje ili ili̧evanje utiranje ukuhjar sa priključnim kabl.
Proizvođač (dobavljač) ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja i štete koje mogu nastati kao posljedica nepravilnog korištenja svjetiljke.

L	Žica napajana struja (faza)
L1	Žica napajana smeđa (faza)
N	Žica neutralna plava (nula)
PE	Zaštitna žica (žuto zelena)
	Klasa zaštite I - Svjetiljka sa zaštitnom žicom Klasa zaštite - simbol
	Klasa zaštite II- Svjetiljka bez zaštitne žice. Klasa zaštite II - simbol
	F - simbol: Pogodna za montažu na normalno zapaljive površine (vidi napomenu)
	Simbol: Pogodno zamontažu na negorivim površinama (vidi napomenu)
	Svjetiljke označene tim simbolom ne smiju se pokrivati termoizolacijskim materijalom
	Minimalna udaljenost od osvjetljavanih objekata (vidi napomenu)
	Simbol: Priključak na mrežu od strane kuće
	Simbol: Priključak mreže od strane svjetiljke
	Zamijeniti oštećeni zaštitni stakleni poklopac

ПИНФОРМАЦИИ ЗАЩИТА ПРИ ТЕГЛАТАТЕЛ ИЛИ ТЕ ХРЕН ФИТИЛТЕЛ ОСМАТОН

То огорасарийо фитилтой сиуророрийатуа де ойлес тц апантгнеус тц Еврипаилкгц Ечиопц, ехеи ипобгбгкг отц ухетикц доиасгоа ойлеулгбгкг тгс сиуророрийас каи фереи тц ситрацуоп CE. **Тгн ехкатгстасгн каи тгн ситрацуоп тгс фитилтой **ситрацуоп ЖУЛЕС ЙТЕУТЕ ЛАМАЦАНГАН ТУЛГ ЕАНА ОЙЕЛЕИ ГЕЙ ЕЛЕКТРИКЩН ЕУЕЙЕЙ.** Кградгс ЛАЛГАНГ ЖЕЩЕ КОДАЛЕЙСТАРГ БАРЛЙК ЗАНДАР ЙЕЙ СТАНДАРТАРГС КАДЕАЛАГ ЧЕРЕЙ. Дгрйс ОРЙАТЛАЧ СЕБЕРТЕРЕЙЕН КЕТРГЛЕРГЕН ЗАЙЙЛАЙ ЙЕПГЛЕЙК ЙОЙЙЙЧЕ ЙАЗЙЙЛАЙ ЙЕЙ ЙЕЙ ЙЕ